

# D-PRO VEZÉRLÉS GYORSTALPALÓ

A belső programozó panelen egy 4-es DIP kapcsolósor, egy FEL és LE programozó gomb található. A 4.es DIP kapcsoló beállításának jelentése:

- Alaphelyzet: . . . . (DIP1,2,3,4: OFF)
- Reset: ' ' ' . (DIP1,2,3: ON, DIP4: OFF) + programpanel FEL és LE gombot egyszerre nyomni
- Paraméterekbe lépés: ' . . . (DIP1:ON)
- Paraméter állítás: ' . . ' (DIP1: ON, DIP4: ON))
- Tanulóút: . . . ' (DIP4:ON)

## VEZÉRLÉS RESET (Gyári új vezérlésen nem szükséges resetelni)

1. DIP 1,2,3: ON (' ' '.)
2. DIP kapcsolósor melletti FEL és LE gombot egyszerre nyomjuk folyamatosan  
A kijelzőn: \_ \_ \_ \_  
Majd kialszik és a vezérlés kattán.
3. Engedjük el a gombokat.  
Kijelzőn: E E \_ I
4. DIP 1,2,3: OFF  
Kijelzőn: I. \_ . \_ . I

## MOTORTÍPUS BEÁLLÍTÁSA

1. DIP1: ON  
Kijelzőn: P 0
2. A belső programozó panel FEL vagy LE gombjaival a P 70 paraméterig elme gyünk.
3. DIP4: ON
4. A belső programozó panel FEL vagy LE gombjaival beállítjuk a kívánt motortípust.

Paraméter	Érték	Jelentés
70	0	Normál motor
	1	Inverteres motor

5. DIP1, 4: Off  
Kijelzőn: I. \_ . \_ . I
6. Áramtalanítsunk 30 másodpercre.  
Kijelzőn: I \_ \_ I

## TANULÓÚT

Alapállás: Kapu félállásban

Kijelző: I \_ \_ I

1. DIP4: ON

Kijelzőn: I ~ ~ I 2 felső szegmens villog

2. Az előlapi FEL gombot folyamatosan nyomjuk, állítsuk be a felső végállásokat.

Ha a kapu felfele indul és nem áll ki hibára, akkor folytassa a 3. ponttól.

Ha F~06 hibaüzenetet kapunk akkor a vezérlés úgy látja, hogy az enkóder és a motor mozgása nincs szinkronban, vagy ellentétesirányú. Beállításához a P 75 paramétert állítsuk a következő táblázat alapján:

Paraméter	Érték	Jelentés
<b>P75</b>	0	Nincs forgásirány-váltás
	1	Forgásirány-váltás, enkóder
	2	Forgásirány-váltás, motor
	3	Forgásirány-váltás, motor és enkóder

Az enkóder/motor állításához lépünk ki a tanulóútból: DIP4: OFF

2.1. DIP1: ON

2.2. A belső programozó panel FEL gombjával elmegyünk a P 75 paraméterig.

2.3. DIP1, DIP4: ON

2.4. A belső programozó panel FEL gombjával beállítjuk a táblázat szerint PL 1 -re

2.5. DIP1, DIP4: OFF

Kijelzőn: F 06 hibaüzenet

2.6. Az előlapi STOP gombot 1-szer megnyomjuk, és eltűnik az F 06 hibaüzenet.

2.7. Folytatjuk a taulóutat az 1. ponttal.

**3.** Felső végállás memorizálásához nyomjuk meg 1-szer a belső programozó panel FEL vagy LE gombját.

Kijelző: I \_ \_ I

**4.** Az előlapi LE gombot nyomva állítsd be az alsó végállást.

**5.** Az alsó végállás memorizálásához nyomjuk meg 1-szer a belső programozó panel FEL vagy LE gombját.

Kijelző: I - - I

**6.** Ha szükséges állítsuk be a köztes végállást az előlapi FEL gombbal, ha nem akkor lépünk a 7-es pontra.

**7.** Köztes végállás memorizálásához nyomjuk meg 1-szer a belső programozó panel FEL vagy LE gombját.

Kijelző: I    I

**8.** DIP4: OFF

Kijelző: SETUP

**9.** Az előlapi FEL gombot 1-szer megnyomjuk.

A kapu többször fel-le megy magától (inverteres vezérlésnél 9-szer), majd nyitva megáll.

**10.** KÉSZ!