



Használati utasítás



Mygates AT-4N 4 csatornás 868 Mhz-es távirányítóhoz

LEÍRÁS

A távirányító az ALUTECH automatizálási rendszerek vagy az ALUTECH külső rádióvevővel csatlakoztatott automatizálási rendszerek távirányítására lett tervezve. A Mygates AT-4N-868 távirányító eszköz kompatibilis az automatizálási rendszerekkel és külső vevőegységgel az új ALUTECH rádióvezérlő rendszerrel.

JELLEMZŐK

- Kulcstartó megjelenés;
- dinamikus kód;
- akár négy irányítható eszköz.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Vevő frekvencia	868,350 MHz \pm 0,15 MHz
Átviteli teljesítmény (max)	10 mW
Hatótávolság a szabad térben (min)	50 m
Átviteli energiafogyasztás (max)	10 mA
Akkumulátor	Lítium akkumulátor típusa CR2032 (3V / 220 mAh)
Akkumulátor élettartama.....	4000 ciklus
Burkolat osztály	IP54
Külső hőmérséklet.....	- 10 ° C ... + 60 ° C
Súly	25 g
Méretek.....	69 mm \times 38 mm \times 13 mm

A távirányító (rádiós távirányító) folyamatos működésének biztosítása érdekében cserélje ki a 3 V-os lítium akkumulátort (CR2032 típusú) minden két évben. Az elhasznált akkumulátort a szabályoknak megfelelően kell elhelyezni (különleges hulladékgyűjtőben).

Kerülje a távirányító nedvességnek való kitettségét, ütődést, ne dobja magasról a távirányítót. Ne engedje, hogy gyermekek, korlátozott képességű személyek, állatok ériék el vagy használják a távirányítót.

HASZNÁLAT

A távirányító programozását az ALUTECH automatizálási rendszer és a külső vevőegység működési kézikönyve szerint kell elvégezni. A vezérlőegységet a megfelelő gomb rövid megnyomásával lehet kezelni, ilyenkor a távirányító jelzőfénye felvillan. Különleges karbantartás nem szükséges.

Ha a meghajtás nem reagál a távirányítóra vagy a távirányítási távolság válasza gyenge (a jelzőfény 'nem világít' vagy 'halványan világít'), az akkumulátort ki kell cserélni. Ha az akkumulátor cseréje után a távirányító továbbra sem működik megfelelően, kérjük, forduljon a szervizhez.

Az akkumulátor cseréjéhez lazítsa meg a hátlap három csavarját. Az akkumulátort a pozitív pólussal (+) a fedél felé kell beilleszteni.

TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS ÉS ELHELYEZÉS

A csomagolt terméket száraz helyiségben kell tárolni 0... + 25 ° C hőmérsékleten és a relatív légnedvesség nem haladhatja meg a 80 %-ot. A helyiség levegőjében nem lehetnek savas, lúgos és egyéb agresszív anyagok. Ne tegye ki a terméket csapadéknak és közvetlen napfénynek. Tárolási idő—2 év a gyártástól számítva.

A szállítást bármilyen fedett szárazföldi járművel lehet végezni, amely biztosítja a termék összenyomódásának és elrendezésének védelmét.

Az elhelyezést az adott országban érvényes hulladékfeldolgozási és -elhelyezési szabályoknak megfelelően kell végezni. A termék nem tartalmaz értékes fémeket és az életre, emberi egészségre vagy a környezetre veszélyes anyagokat.

GARANCIA

A termék működőképességére vonatkozó garancia akkor érvényes, ha a tárolás, szállítás és karbantartás a meghatározott szabályok szerint történik. A garanciaidő egy év. A garancia alatt a szerviz részleg kijavítja a gyártó hibájából eredő meghibásodásokat.

Megjegyzés: a garancia alatt cserélt alkatrészek a szerviz tulajdonát képezik, amely a termék javítását végezte.

A garancia a következő esetekben nem érvényes:

- a használati és tárolási szabályok megsértése;
- engedély nélküli személyek által végzett módosítások, a termékek a fogyasztó vagy harmadik felek által okozott károk;

- a távirányító belsejébe bejutott víz által okozott károk;
- vis maior (tűzek, villámlás, árvizek, földrengések és egyéb természeti katasztrófák);
- a vásárláskor kiállított számla hiánya.

A szervizzel kapcsolatos kérdések esetén kérjük, forduljon a berendezés telepítőjéhez.

Motors for Gates Kft.

2040 Budaörs, Gyár utca 2. (Telepen belül: Gutenberg utca 137.)

Tel.: +36 23 880 868

E-mail: szerviz@m4g.hu

www.kapumotorbolt.hu