


**ITALFILE****TOP MODELL****100%-BAN OLASZORSZÁGBAN  
GYÁRTOTT TERMÉK**


IT EN ES FR DE

**ITALFILE**


ITALFILE® Srl  
Via Gualda, 11 - 36075  
Montecchio Maggiore  
Vicenza, Olaszország  
+39 0444 371303  
info@italfile.it  
www.italfile.it



EREDETI TÁVIRÁNYÍTÓ  
ORIGINAL REMOTE  
MANDO ORIGINAL TÉLÉCOMMANDE  
D'ORIGINE ORIGINALE  
FERNSTEUERUNG



PROGRAMOZANDÓ IRIS TOP  
TÁVIRÁNYÍTÓ  
IRIS TOP REMOTE CONTROL TO BE  
PROGRAMMED  
CONTROL REMOTO IRIS TOP PARA  
PROGRAMAR  
TÉLÉCOMMANDE IRIS TOP À  
PROGRAMMER  
DIE ZU PROGRAMMIERENDE IRIS TOP  
FERNSTEUERUNG



3V GOMBÉLEM

**HU** Az IRIS TOP változata egy olyan távirányító, amely képes önatanuláson megkettőzni a legtöbb rögzített és ugrókódú, különböző frekvenciájú távirányítót minden egyes gombhoz, a 20 és 40 MHz közötti frekvenciák kivételével.

Mint minden ITALFILE termék, az IRIS is egy teljes egészében OLASZORSZÁGBAN tervezett és gyártott távirányító.

**SZABVÁNYOS MÁSOLÁSI ELJÁRÁS**

További, speciális eljárásokért látogasson el weboldalunkra: [www.italfile.it](http://www.italfile.it). Javasoljuk, hogy az eljárást rádióinterferencia forrásoktól távol végezze el, mint például mobiltelefonok, vezeték nélküli eszközök stb.

1. Az IRIS távirányítón nyomja meg egyszerre mindkét gombot és tartsa nyomva mindaddig, amíg a PIROS LED el nem kezd villogni.
2. Miközben villog, nyomja meg az IRIS azon gombját, amelyet programozni szeretne, és tartsa nyomva mindaddig, amíg a PIROS LED el nem kezd gyorsan villogni.
3. Amíg a LED villog, helyezze el a két távirányítót az ábrán látható módon, és elengedése nélkül nyomja meg az eredeti távirányító azon gombját, amelyet másolni kíván.
4. Ha az IRIS LED-je folyamatosan ZÖLDEN világít, az azt jelenti, hogy az eredeti távirányítónak fix kódjá van, így az új távirányítót azonnal működőképessé lesz. Ha PIROSRA vált, akkor az eredeti távirányító ugrókóddal rendelkezik, így a másolt modellől függetlenül, vagy az AUTOMATIKUS RÁDIÓÉVEVŐ ÁLTAL TÖRTÉNŐ MEMORIZÁLÁS, vagy a rendszer vevőegységének kézi működtetése után fog működni.

**AUTOMATIKUS RÁDIÓÉVEVŐ ÁLTAL TÖRTÉNŐ MEMORIZÁLÁS**

A másolást a vevő közelében kell elvégezni.

1. Nyomja meg a programozott IRIS gombot, majd amikor a PIROS LED kialszik és ZÖLDEN kezd villogni, engedje el.
2. Várja meg, amíg a LED abbahagyja a villogást, majd nyomja meg újra a gombot a megfelelő működés ellenőrzéséhez.

**REJTELT KULCS/FORRÁS FUNKCIÓ**

1. Nyomja meg egyszerre a mind a két gombot, majd engedje el, amikor a LED PIROSAN villog.
2. Nyomja meg ismét a két gombot egyidejűleg és engedje el amint a LED kétszer felviláglik, majd ismételtelen szünetel.
3. Villogás közben nyomja meg a beprogramozott gombot, és amíg el nem engedi, az IRIS továbbítja a forráskódot.

**AUTOMATIKUS TÁROLÁS KIZÁRÁSA**

Ezt a funkciót a már működő gombon kell végrehajtani, és lehetővé teszi a jel továbbítását a gomb elengedéséig.

1. Nyomja meg egyszerre mind a két gombot, majd engedje el őket, amikor a LED PIROSAN kezd villogni. Ismétlje meg ugyanezt a műveletet még 4 alkalommal, a LED 5 alkalommal villog és szünetel.
2. A villogás közben nyomja meg a már programozott gombot, és engedje el, amikor a LED egyenletesen PIROS színűre vált, majd kialszik.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

433 MHz-es SÁV	433.03 és 435.43 MHz között
868 MHz-es SÁV	868.03 és 870.43 MHz között
TELESÍTMÉNY	-6 dBm
ÁRAMELLÁTÁS	CR2032 elem
KÓDOLÁS	OOK/FSK
CSATORNÁK SZÁMA	2

További információért látogasson el a [www.italfile.it](http://www.italfile.it) weboldalra vagy írjon a [info@italfile.it](mailto:info@italfile.it) e-mail címre

**ÁRTALMATLANÍTÁS**

A termék egyik összetevője sem jár különösebb kockázattal. A különböző részeket típusonként (műanyag, elektromos alkatrészek, akkumulátor) el kell választani.

**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

A gyártó ITALFILE S.R.L. kijelenti, hogy az IRIS TOP típusú rádióberendezés SNO1422 verziója megfelel a 2014/53UE (RED) irányelvnek. A teljes szöveg

elérhető a következő weboldalon: [www.italfile.it](http://www.italfile.it)  
Montecchio Maggiore Vicenza 09/11/2022

Feladás vezető, Pellattiero Luigino

*Cinzia Zeffiretti*

