

ALLOTECH QUATTRO-MULTIPLE

- Kompatibilis:
Aprimatic, Beninca, Came, Cardin, Dea, Ditec, Faac,
Fadini, Gibidi, Hörmann 868 MHz, Hörmann BiSecure, Key, Marantec,
MHouse, Nice, Prastel, Proteco, Rib, Roger, Sommer, Telcoma, stb
- Frekvencia: 280 – 868 MHz
- Elem: 2x CR2016



Másolás:

1. Tartsa lenyomva az 1. és 2. gombot addig még a LED lassú villogásba kezd.
2. Nyomja meg azt a gombot amelyikre másolni szeretne.
3. Tartsa közel az eredeti távirányítót és a másolni kívánt gombját tartsa lenyomva ameddig az új távirányító LED-je folyamatosan világít.

További gombok másolásához ismételje meg a folyamatot.



MOTORS
FOR GATES KEY

FONTOS INFORMÁCIÓK:

- A távirányító LED-je piros színnel jelzi az ugró kódot és zöld színnel a fix kódot.
- A másolás néha nehézkesen megy. Cseréljen elemet a gyári távirányítóban a megfelelő működés érdekében.
- Ugró kódos távirányító másolása után az új távirányítót minden esetben fel kell tanítani a motor vevőegységre. Ennek módját a motorja műszaki leírásában találja.